

Konfigurácia elektromera

Displej	Rolovací zoznam		
	Zoznam číselníkov	1.6.0 (bez časovej pečiatky) 1.8.0 1.8.2 1.8.3 2.8.0 0.2.2	
	Rozsah číselníkov	2/2 výkon 7/0 práca	
	Historické číselníky	bez	
	Rolovací čas	6 sekúd	
	Volací zoznam (zoznam volaný cez tlačidlo)		
	Zoznam číselníkov	C.1.0 (výrobné číslo elektromera) 0.1.0 0.1.2 0.1.2*XX 0.9.1 0.9.2 1.6.0 1.6.0*XX + dátum a čas 1.8.0 1.8.0*XX 1.8.2 1.8.2*XX 1.8.3 1.8.3*XX 2.8.0 2.8.0*XX 0.2.2	
	Rozsah číselníkov	2/2 výkon 7/0 práca	
	Historické číselníky	3, prvá najmladšia predhodota	
	Formát predhodnôt	00-99	
	Podsvietenie displeja		
	Funkcia	Podsvietenie aktívne po stlačení tlačidla pre volací zoznam a po nábehu elektromera	
	Čas posvietenia	15 sekúnd	
	Odpočty a profily	Fakturačný odpočet 1 (STN EN 62056-21)	
		Zoznam číselníkov	C.1.0 0.1.0 0.1.2 0.1.2*XX 0.9.1 0.9.2 1.6.0 1.6.0*XX 1.6.2 1.6.2*XX 1.6.3 1.6.3*XX 1.8.0 1.8.0*XX 1.8.2 1.8.2*XX 1.8.3 1.8.3*XX 2.6.0 2.6.0*XX 2.6.2 2.6.2*XX 2.6.3 2.6.3*XX

2.8.0
2.8.0*XX
2.8.2
2.8.2*XX
2.8.3
2.8.3*XX
0.2.2
F.F
Rozsah číselníkov 2/2 výkon
7/0 práca
Merná jednotka kW, kWh
Historické číselníky 3, prvá najmladšia predhodota
Formát predhodnôt 00-99
Nastavenie konca fakturačného obdobia každý mesiac prvý deň o 00:00:00

Fakturačný odpočet 2
(STN EN 62056-46,
STN EN 62056-9-7)

Zoznam číselníkov Časová pečiatka
96.1.0
0.1.0
1.6.0
1.8.0
1.8.2
1.8.3
2.6.0
2.8.0
97.98.0

Merná jednotka W, Wh
Nastavenie konca fakturačného obdobia každý mesiac prvý deň o 00:00:00

Profil 1 (STN EN
62056-46, STN EN
62056-9-7)

Zoznam číselníkov Časová pečiatka
Profil status
1.8.0
1.8.2
1.8.3
2.8.0

Merná jednotka W, Wh
Meracia perióda 15 minút

Profil 2 (STN EN
62056-46, STN EN
62056-9-7)

Zoznam číselníkov Časová pečiatka
Profil status
1.8.0
1.8.2
1.8.3
2.8.0

Merná jednotka W, Wh
Meracia perióda 24 hodín

Profil 3 (STN EN
62056-46, STN EN
62056-9-7)

Zoznam číselníkov Časová pečiatka
Profil status
32.7.0
52.7.0
72.7.0
31.7.0
51.7.0

		71.7.0
	Merná jednotka	V, A
	Meracia perióda	10 minút
Konfigurácia taríf	Sviatky	
	Zoznam sviatkov	-
	Sezóny	S1 = 01.11 (každý rok) 00:00:00 - 31.03 (každý rok) 00:00:00 S2 = 01.04 (každý rok) 00:00:00 - 31.10 (každý rok) 00:00:00
	Spínací kalendár	Sezóna S1 Všetky dni v týždni 00:00 - 01:00 = T2 03:00 - 04:00 = T3 a zapnuté relé 06:00 - 07:00 = T2 09:00 - 10:00 = T3 a zapnuté relé 12:00 - 13:00 = T2 15:00 - 16:00 = T3 a zapnuté relé 18:00 - 19:00 = T2 21:00 - 22:00 = T3 a zapnuté relé Sezóna S2 Všetky dni v týždni 00:00 - 01:00 = T2 03:00 - 04:00 = T3 a zapnuté relé 06:00 - 13:00 = T3 a zapnuté relé 15:00 - 22:00 = T3 a zapnuté relé
	Názov spínacieho kalendára (0.2.2)	111
Čas	Letný čas	Začiatok letného času - Marec, posledná nedela, 02:00
	Zimný čas	Začiatok zimného času - Október, posledná nedela, 03:00
	Časové pásmo	GMT+01:00 CET
Modem GSM	Prihlasovacie údaje	
	APN	Internet.Static
	PIN	0000
	Užívateľ	-
	Heslo	-
	Dalšie nastavenie	
	Port	8000
	Stav	online
	Výber siete	automatický
Protokol	TCP	
Zabezpečenie elektromera	Úroveň hesiel	
	Odčítač	Odpočet registrov, profilov a denníkov udalostí
	Heslo	bez hesla
	Modem Technik	Komunikácia iba cez optické rozhranie, odpočet a zápis parametrov "Modem GSM"
	Heslo	1234ABCD Komunikácia iba cez optické rozhranie, zápis parametrov elektromera a synchronizácia času
	Technik	
Administrátor	Komunikácia cez optické rozhranie a modem, zápis parametrov elektromera, synchronizácia času, zmena hesiel	